Système de visite guidée SR 2020



Description générale

Le SR 2020 - D... le surdoué ! Pour chacune de vos prestations, l'émetteur compact SR 2020-D vous fournira la qualité sonore dont vous rêviez. Il vous offre la possibilité de diffuser jusqu'à huit langues simultanément lors de vos présentations, visites guidées ou conférences. Un message audio auxiliaire (musique par ex.) peut être choisi parmi des sources telles que CD, DVD ou votre réseau de diffusion interne. Vous pouvez aussi brancher un microphone pour faire des annonces. Votre système Sennheiser vous suivra partout, même dans un car ou sur un bateau de croisière.

La mise en œuvre de l'émetteur est très simple. Des paramètres importants tels que le choix du canal et les niveaux d'entrée MIC/Ligne peuvent être vérifiés sur un afficheur rétroéclairé très lisible.

Points forts

- 6 - 8 canaux dans la gamme des fréquences libres pour l'Europe : 863-865 MHz
- Transmission HF numérique
- Kit rack 19 « inclus
- Configuration et utilisation très simples
- Entrée sur XLR-3F symétrique avec alimentation fantôme commutable (48V)
- Prise jack 6,3mm pour contrôle au casque
- Ecran d'affichage rétroéclairé :
  - Choix du canal
  - Niveau d'entrée MIC/Ligne

Contenu

- 1 SR 2020-D
- 1 kit de montage en rack GA 2
- 1 bloc secteur NT 2-1
- 1 antenne télescopique
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Modulation	2 FSK
Gamme de fréquences HF	863 - 865 MHz
Fréquences	6/8
Puissance d'émission	10 mW
Rapport signal/bruit (S/B)	10 mW
Distorsion harmonique totale (DHT)	≤ 1%
Gamme de tensions d'entrée	160 mV - 2.5 V (Line), 2 mV - 125 mV (Mic)
Alimentation fantôme	48 V
Consommation de courant	max 300 mA
Températures de fonctionnement	0 - 50 °C
Portée	50m/100m Intérieur/Extérieur
Poids	1100 g
Dimensions	212 x 145 x 38 mm

Variante

- SR 2020-D-US
- SR 2020-D-UK

